

SUN-APLOC

└── *Gérez à distance
l'accès à vos locations*

Sans connexion

internet, ni forfait GSM

Sans abonnement


Programmation simple

pc, smartphone, tablette

Compatible avec les serrures
et poignées sans fil ASSA ABLOY

Gestion des accès communs

Location salles des fêtes, salles de réunion...
Toute application avec un accès temporaire



notre application APLOC
à télécharger



TOUT UN MONDE D'APPLICATIONS www.acie-securite.com

SUN-APLOC

Clavier à codes pour locations de tourisme,
salles des fêtes, salles de réunion..



Sans connexion internet, ni GSM

Programmation à distance de codes pour location

de 1 à 31 jours, jusqu'à une année à l'avance, pour éviter la gestion des clés et du personnel

Sites équipés de 1 à 63 claviers

dont certains pour lieux communs (hall d'entrée, piscine, garage...) sans interconnexion entre eux

8 codes de service

ménage, maintenance, propriétaire...

Clavier infraudable, anti-vandale, résistant au feu (EN81-71)

Programmation par PC & smartphone

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Application informatique disponible pour gestion des utilisateurs et envoi de courriels
- Possibilité de libre accès par touche P pendant certaines heures
- Sécurité: après 20 digits consécutifs ou 8 codes incorrects, le clavier se bloque et émet un signal d'alerte pendant 2 minutes
- Inviolabilité: 1 possibilité sur plus de 125 000 pour déchiffrer le code
- Registre: 1024 événements mémorisés pour vérification des accès
- Tension d'alim. automatique: 12 à 24 v CA/CC haut rendement
- Consommation : Min. 50 mA - Max. 110 mA
- Température de fonctionnement : - 30°C à + 50°C
- Étanchéité clavier: IP66
- Étanchéité boîte de connexions: IP54
- Code maître d'accès à la programmation
- Mémoire non volatile EEPROM
- Horloge RDS (Radio Data System) avec mise à l'heure automatique
- Clavier avec boîtier et touches métalliques rétro-illuminées
- Auto-surveillance pour la boîte de connexions
- 1 sortie relais de 5A, NO/NF
- Relais programmable en Marche/Arrêt ou en impulsionnel de 1 à 240 secondes
- 2 témoins lumineux disponibles
- Éclairage automatique ou permanent du clavier
- Témoin sonore des opérations en cours
- Entrée bouton poussoir disponible sur SORTIE relais